



**POS-компьютер**  
**« POSCenter BOX PC Z2 Pro N5095»**



**Паспорт**

## ***Содержание***

1. Общие положения.....	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Требования к электропитанию компьютерной техники.....	3
4. Основные параметры.....	4
5. Основные технические данные.....	4
6. Комплектность.....	5
7. Указания мер безопасности.....	5
8. Правила хранения и транспортирования POS-компьютера.....	5
9. Размещение и установка POS-компьютера .....	6
10. Гарантии поставщика .....	6
11. Учёт неисправностей при эксплуатации POS-компьютера.....	7

## 1. Общие положения

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные поставщиком основные параметры и технические характеристики POS-компьютера «POScenter BOX PC Z2 Pro N5095».

## 2. Общие сведения об изделии

- 2.1 POS-компьютер предназначен для автоматизации ввода и первичной обработки данных, а также для формирования и вывода отчетных документов и управления периферийными устройствами.
- 2.2 Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Обозначения и наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств": ГОСТ IEC 60950-1-2014 "Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования", разделы 4-6 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений", раздел 5 ГОСТ CISPR 24-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний", разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5 ГОСТ 30804.3.3- 2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А Сводной фазе, подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний".
- 2.3 Предприятие поставщик POS-компьютера «POScenter BOX PC Z2 Pro N5095»: ООО «Центр-К», 115280, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп.7, офис 201. Телефон: +7 (495) 513-11-29 (многоканальный)

## 3. Требования к электропитанию компьютерной техники

- 3.1 Электропитание должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением от 198 В до 242 В и частотой 50-60 Гц с обязательным наличием заземляющего проводника (TN-S) согласно действующим нормам ПУЭ-2000. Компьютерная техника должна подключаться к сети электропитания через электрические розетки, имеющие заземляющие контакты. Это способствует как безопасности пользователя, так и надёжности работы оборудования. Качество питающей электрической сети переменного тока должно соответствовать ГОСТ Р54149-2010. Стабильность и надёжность работы компьютерной техники непосредственно зависит от качества электропитания. В производственных и торговых помещениях для питания

## POScenter BOX PC Z2 Pro N5095

компьютерной техники необходимо использовать отдельную электрическую линию, к которой не должно присоединяться мощное электрооборудование, способное создавать коммутационные всплески и провалы напряжения (холодильные установки и другое промышленное оборудование). Условия эксплуатации должны соответствовать ГОСТ Р50839-95 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования" и ГОСТ 50628-93 "Совместимость электромагнитная машин электронных вычислительных персональных. Устойчивость к электромагнитным помехам. Технические требования". Для предотвращения попадания грозовых разрядов в линии электропитания или иных нарушений качества электроснабжения следует использовать сетевые фильтры с функцией ограничения импульсных скачков напряжения, стабилизаторы, или источники бесперебойного питания (ИБП). Наилучшими параметрами обладают ИБП архитектуры онлайн (двойное преобразование).

## 4. Основные параметры

Основные параметры POS-компьютера приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры и размеры POS-компьютера.

Процессор	Intel® Celeron N5095
Частота процессора	2.0 ГГц
ОЗУ	1*SO-DIMM, DDR4 3200 МТ/с (макс. 16 Гб)
SSD	1*M.2 SSD (макс.1 Тб)
Аудио	1* MIC-IN, 1* LINE-OUT
Поддержка ОС	Windows 10/Windows 11/ Linux
Графика	Intel UHD Graphics
COM	6*RS232 COM
PS/2	2*PS2
USB	8*USB (2*USB3.0 + 6*USB2.0)
HDMI	1*HDMI
VGA	1*VGA
LAN	1*Ethernet, 1Gigabit
DC	1*DC
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G+5G 1T1R (опционально)
Bluetooth	V4.2 (опционально)
3G/4G модуль	EC25 Series Mini PCIe IoT/M2M-optimized LTE Cat 4 Module (опционально)
Тип блока питания	12V 5A, 60W
Рабочая температура	- 10°C ~ 60°C

## POScenter BOX PC Z2 Pro N5095

Температура хранения	- 15°C ~ 65°C
Влажность	0 - 95%
Охлаждение	Безвентиляторное

## 5. Основные технические данные

- 5.1 POS-компьютер функционирует под управлением операционной системы Microsoft® Windows 10 IoT/Linux
- 5.2 POS-компьютер имеет маркировку, содержащую следующую информацию:
- название;
  - серийный номер;
  - напряжение сети питания;
  - номинальный ток;
  - знак соответствия.
- 5.3 Время готовности POS-компьютера до рабочего состояния не превышает 3 мин;
- 5.4 Конструкция POS-компьютера обеспечивает взаимозаменяемость однотипных узлов и блоков при техническом обслуживании и ремонте. Взаимозаменяемые узлы и блоки соединяются при помощи разъемных соединений.
- 5.5 POS-компьютер в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения следующие воздействия
- транспортную тряску с максимальным ускорением 30 м/с<sup>2</sup> при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением в течение двух часов и ударные нагрузки многократного действия с ускорением 10-15 г и длительностью 5-10 мс.
  - температуру от -25 ~ 75 °C
  - относительную влажность 5 % ~ 95 % при температуре 35°C;
  - атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.)

## 6. Комплектность

- 6.1 Комплектность поставки POS-компьютера «POScenter BOX PC Z2 Pro N5095» должна соответствовать указанной в табл.2.

Таблица 2 - Комплектность поставки POS-компьютера «POScenter BOX PC Z2 Pro N5095».

Наименование	Количество, шт.
POS-компьютер «POScenter BOX PC Z2 Pro N5095»	1
Блок питания	1
Кабель питания	1
Краткий паспорт	1

## 7. Указания мер безопасности

- 7.1 К работам по техническому обслуживанию POS-компьютера должны допускаться операторы и специалисты, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

---

## POScenter BOX PC Z2 Pro N5095

7.2 При выявлении специалистом неисправностей, все измерительное оборудование должно быть заземлено. Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку контактов необходимо производить только при выключенном из сетевой розетки сетевом адаптере.

## 8. Правила хранения и транспортирования POS-компьютера

- 8.1 POS-компьютер должен храниться в упаковке в складских помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -25 ~ 75 °C и относительной влажности не более 95%. В помещении для хранения POS-компьютера не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.
- 8.2 Складирование упакованных POS-компьютеров должно производиться не более чем в 2 яруса по высоте. POS-компьютер в упаковке предприятия-изготовителя укладывать на стеллажи или прокладки.
- 8.3 Сенсорные моноблоки могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ 23088-80, а также правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.
- 8.4 При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке POS-компьютера.

## 9. Размещение и установка POS-компьютера

- 9.1 POS-компьютер должен быть установлен на прочной ровной поверхности и не подвергаться различного рода вибрациям и ударам.
- 9.2 Место расположения POS-компьютера должно быть защищено от прямых солнечных лучей, источников тепла, влажности и пыли.
- 9.3 При получении POS-компьютера необходимо проверять целостность упаковки.
- 9.4 При распаковке POS-компьютера необходимо проверять наличие комплекта поставки в соответствие с разделом 5, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки.
- 9.5 Перед установкой POS-компьютера необходимо:
  - произвести внешний осмотр POS-компьютера и ее механизмов;
  - установить POS-компьютер на рабочее место. Освещенность рабочего места должна быть в пределах 400-500 лк при общем и комбинированном освещении;
  - вставить вилку POS-компьютера в сетевую розетку.

## 10. Гарантии поставщика

- 10.1 Поставщик гарантирует работоспособность POS-компьютера в течение гарантийного срока.
- 10.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада поставщика.
- 10.3 Гарантийный ремонт осуществляется региональным АСЦ по согласованию с поставщиком. АСЦ в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов POS-компьютера, если установлено, что неисправность произошла не по вине потребителя.
- 10.4 Гарантийный ремонт POS-компьютера осуществляется по договору между потребителем и АСЦ.
- 10.5 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:
  - при постановке POS-компьютера на обслуживание без проведения пусконаладочных работ;

---

**POScenter BOX PC Z2 Pro N5095**

- при отсутствии договора на техническое обслуживание POS-компьютера между потребителем и АСЦ, осуществляющим гарантийное обслуживание;
- при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации POS-компьютера;
- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов POS-компьютера;
- при нарушении пломб.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:**

Наименование изделия: POS-компьютер POScenter BOX PC Z2 Pro N5095

Серийный номер: \_\_\_\_\_ Дата продажи «\_\_\_\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Данные о компании продавце (название, адрес, контактные телефон и e-mail):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Продавец (ФИО, подпись) \_\_\_\_\_

ПЕЧАТЬ компании продавца:

**МП**

**Покупатель (ФИО, подпись):**

**Паспорт**

---

## 11. Учёт неисправностей при эксплуатации POS-компьютера

Дата и время отказа изделия или его отдельного блока	Характер неисправности (внешние проявления)	Причина отказа	Меры, принятые для устранения неисправности	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примеч.
1	2	3	4	5	6

**Примечание:** Форму заполняют в процессе эксплуатации POS-компьютера.

Графы 1 и 2 заполняются представителем потребителя, ответственным за эксплуатацию.

Графы 3-6 заполняются представителем АСЦ, осуществляющим техническое обслуживание.

# ООО «Центр-К» (POScenter)

<http://optPOScenter.ru>  
[partners@POScenter.ru](mailto:partners@POScenter.ru)

**Поставщик:** О О О «Центр-К», <https://optposcenter.ru>

115280, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп.7, офис 201. Телефон техподдержки: 8 (495) 513-11-29

**Служба поддержки и технических консультаций:**

**Техническая поддержка пользователей «Центр-К».**

**Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т. п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).**

**Телефон:** +7 (495) 513-11-29 (многоканальный)

**E-mail:** support@POScenter.ru

**Отдел продаж:**

**Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.**

**Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.**

**Телефон:** +7 (495) 513-11-29 (многоканальный)

**Телефон/факс:** +7 (495) 513-11-29

**E-mail:** partners@POScenter.ru

**Дополнительную информацию можно скачать с сайта:** [www.optPOScenter.ru](http://www.optPOScenter.ru)  
[http://www.optPOScenter.ru/showroom/pos-systems/ID\\_3497](http://www.optPOScenter.ru/showroom/pos-systems/ID_3497)

---

POScenter BOX PC Z2 Pro N5095

**POSCENTER**

**ПАСПОРТ**

**Версия 1.0 04/2025**



**<http://optPOScenter.ru/>**